

負荷設備表

調光負荷回路設備

負荷名称	容量等	回路数	詳細	備考
フットライト				
本F	60w×102灯	4	4色 20A C型×4	フロアコンセント2回路とコンモ
下花道F	60w×48灯	2	2色 20A C型×2	
上花道F	60w×48灯	2	2色 20A C型×2	
ポーターライト				
1Bo	200w×92灯	中4上下4	4色(W/72/W/78)	切り替え回路あり
2Bo	300w×72灯	中4上下4	4色(W/72/W/78)	
3Bo	200w×90灯	中4上下4	4色(W/72/W/78)	切り替え回路あり
サスペンションライト				
PS	30A	12	20A C型×28 サスパッチ	なし
1SUS	30A	24	20A C型×48 サスパッチ	1Kw◎×14台 1Kw○×8台
2SUS	30A	20	20A C型×40 サスパッチ	1Kw◎×14台 1Kw○×8台
3SUS	30A	20	20A C型×40 サスパッチ	1Kw◎×14台 1Kw○×8台
4SUS	30A	20	20A C型×40 サスパッチ	1Kw○×14台
Horizontライト				
UHO	60A	12	5色 20A C型×120	500w×100台
LHO	60A	8	4色 30A C型×8	300w 8灯×10台
トーマンタルライト				
下ToT	30A	3	20A C型×6	1Kw○×6台
上ToT	30A	3	20A C型×6	1Kw○×6台
フロントサイド				
2Fro下	30A	4	20A C型×8	1.5Kw○×8台 カラーチェンジャー付
2Fro上	30A	4	20A C型×8	1.5Kw○×8台 カラーチェンジャー付
3Fro下	30A	4	20A C型×8	1.5Kw○×8台 カラーチェンジャー付
3Fro上	30A	4	20A C型×8	1.5Kw○×8台 カラーチェンジャー付
シーリングライト				
CL	30A	16	20A C型×32	1.5Kw○×32台 カラーチェンジャー付
フロアコンセント				
下花奥Fc	30A	2	30A C型×2	
上花奥Fc	30A	2	30A C型×2	
前Fc	30A	4	30A C型×4個口×4カ所	
下Fc	30A	9	30A C型×3個口×3カ所	
		16	30A C型×4個口×4カ所	
上Fc	30A	9	30A C型×3個口×3カ所	
		16	30A C型×2個口×4カ所	
後Fc	30A	12	30A C型×3個口×4カ所	
		4	30A C型×4個口×1カ所	
盆中Fc	30A	5	30A C型×3個口×9カ所	